



## Drehschalter / Schwenktaster

### Sicherheitszylinder zu Drehschalter

Drehschalter sind in allen Bauarten mit Sicherheitszylinder für maximale Sicherheit lieferbar.

Werden Schlüsselschalter in Schliesspläne integriert, sollten die Zylinder direkt beim Hersteller bestellt und Feller anschliessend für den Einbau zugestellt werden. Welche Zylinder Sie für die gewünschte Bauart benötigen, können Sie der folgenden Aufstellung entnehmen.

Einsätze EDIZIOdue, STANDARDdue, Standard



BSE.SS BSM.SS F.SS FMI.SS Q.SS QM.SS QMI.SS

Für den Einbau von 10 mm längeren Zylindern wird folgender Umbausatz benötigt: 931-7400.UP.SS (247 999 990)


NUP, NAP



NUP.SS NUPU.SS NAP.SS NAPU.SS

Für den Einbau von 10 mm längeren Zylindern wird folgender Umbausatz benötigt: 931-7400.UP.SS (247 999 990)

GUP, AG, GV



GUP.SS GUPU.SS AGB.SS AGU.SS GV.SS GUV.SS

Für den Einbau von 10 mm längeren Zylindern wird folgender Umbausatz benötigt: 931-7400.GV.SS (246 999 990)

Schliesszylinder	Schliessplan tauglich	Schlüsselabzugstellung		
		SSA 	SSI 	SSL 
Kaba Typ				
Keso Typ				
1007 F	Ja	X		
1007 FA	Nein		X	
1007 FB	Nein			X
*1262 F	Ja			X
16019		X		
*16052.102	auf Anfrage		X	
*16052.104				X

\*) Zylinder ist 10 mm länger

Einbau



FLF.SS

Schliesszylinder	Schliessplan tauglich	Schlüsselabzugstellung		
		SSA 	SSI 	SSL 
Kaba Typ				
Keso Typ				
II D	Ja	X		
II DB	Nein		X	
II DC	Nein			X
16052.201		X		
16052.202	auf Anfrage		X	
16052.204				X

### Zwischenflansche für Nass Kunststoff und Nass Robust Alu-Guss

Bauart	NAP	NAP.SS	NAPU.SS	AGB	AGB.SS
7411		1 x 922-20.N..	1 x 922-20.N..	1 x 922-21.AG.09	1 x 922-21.AG.09
7412		1 x 922-20.N..	1 x 922-20.N..	1 x 922-21.AG.09	1 x 922-21.AG.09
7413		2 x 922-20.N..	2 x 922-20.N..	1 x 922-21.AG.09	1 x 922-43.AG.09
7414		2 x 922-20.N..	2 x 922-20.N..	1 x 922-21.AG.09	1 x 922-43.AG.09
7411-1		2 x 922-20.N..	2 x 922-20.N..	1 x 922-21.AG.09	1 x 922-43.AG.09
7411-2		1 x 922-20.N..	1 x 922-20.N..	1 x 922-21.AG.09	1 x 922-21.AG.09
7412-2		2 x 922-20.N..	2 x 922-20.N..	1 x 922-21.AG.09	1 x 922-43.AG.09
7413-2	1X922-20.N..	1 x 20 + 1 x 922-33.N..	1 x 20 + 1 x 922-33.N..	1 x 922-43.AG.09	1 x 922-43.AG.09 + 1 x 922-21.AG.09
7411-3		2 x 922-20.N..	2 x 922-20.N..	1 x 922-21.AG.09	1 x 922-43.AG.09
7412-3		2 x 922-20.N..	2 x 922-20.N..	1 x 922-21.AG.09	1 x 922-43.AG.09
7413-3	1X922-20.N..	3 x 922-20.N..	3 x 922-20.N..	1 x 922-43.AG.09 + 1 x 922-21.AG.09	1 x 922-43.AG.09 + 1 x 922-21.AG.09
7411-5		2 x 922-20.N..	2 x 922-20.N..	1 x 922-21.AG.09	1 x 922-43.AG.09
7412-5	1X922-20.N..	3 x 922-20.N..	3 x 922-20.N..	1 x 922-43.AG.09 + 1 x 922-21.AG.09	1 x 922-43.AG.09 + 1 x 922-21.AG.09
7411-16		1 x 922-20.N..	1 x 922-20.N..	1 x 922-21.AG.09	1 x 922-21.AG.09
7412-16		2 x 922-20.N..	2 x 922-20.N..	1 x 922-21.AG.09	1 x 922-21.AG.09
7411-19		1 x 922-20.N..	1 x 922-20.N..	1 x 922-21.AG.09	1 x 922-21.AG.09
7411-20		1 x 922-20.N..	1 x 922-20.N..	1 x 922-21.AG.09	1 x 922-21.AG.09

# Drehschalter / Schwenktaster

Beschriftung gemäss Schema

Bestellungen von Drehschaltern/Schwenktastern ohne Beschriftungsangaben werden mit den werksvorgegebenen Schemabezeichnungen geliefert.

Beschriftung	Artikel-Nr.	Beschriftung
Ausschalter 0/1-polig	<b>7411...</b> <b>7401.FLF...</b>	
Ausschalter 0/2-polig	<b>7412...</b> <b>7402.FLF...</b>	
Ausschalter 0/3-polig	<b>7413...</b> <b>7403.FLF...</b>	
Ausschalter 0/4-polig	<b>7414...</b>	
Serieschalter 1/1-polig	<b>7411-1...</b>	
Umschalter 2/1-polig	<b>7411-2...</b> <b>7401-2.FLF...</b>	
Umschalter 2/2-polig	<b>7412-2...</b> <b>7402-2.FLF...</b>	
Umschalter 2/3-polig	<b>7413-2...</b>	
Wechselschalter 3/1-polig	<b>7411-3...</b> <b>7401-3.FLF...</b>	
Wechselschalter 3/2-polig	<b>7412-3...</b>	
Wechselschalter 3/3-polig	<b>7413-3...</b>	
Mehrfachumschalter 5/1-polig	<b>7411-5...</b> <b>7401-5.FLF...</b>	
Mehrfachumschalter 5/2-polig	<b>7412-5...</b>	

Beschriftung	Artikel-Nr.	Beschriftung
<b>Schwenktaster mit einseitigem Rückzug</b>		
Schliesser 1-polig	<b>7411-16...</b> <b>7401-16.FLF...</b>	
Schliesser 2-polig	<b>7412-16...</b> <b>7402-16.FLF...</b>	
<b>Schwenktaster mit beidseitigem Rückzug</b>		
Wechsel	<b>7411-19...</b> <b>7401-19.FLF...</b>	
Öffner-Schliesser	<b>7411-20...</b>	

## E-Nummernverzeichnis

Artikelnummer	E-No.
922-20.N.60	284 006 950
922-20.N.61	284 006 900
922-20.N.62	284 006 940
922-20.N.64	284 006 930
922-33.N.60	284 007 950
922-33.N.61	284 007 900
922-33.N.62	284 007 940
922-33.N.64	284 007 930
922-21.AG.09	284 106 990
922-43.AG.09	284 107 990

# Drehschalter / Schwenktaster


## Standard-Beschriftungen

Die werksvorgegebenen Drehschalter/Schwenktaster-Beschriftungen können mit Beschriftungsangaben durch Standard-Beschriftungen ersetzt werden.

No	Beschriftung	No	Beschriftung	No	Beschriftung	No	Beschriftung
001		206		224		230	
002		223		225		231	
003		222		227		232	
012							
019		050		082		056	
020		052		080		057	
040		053		081		058	
201		055		010		059	
204		064		066		065	
219		071		084		073	
220		072		083		074	
		097		099		098	


**Drehschalter 16 A, (BA20)**

**Ausschalter, KS 0-I-0-I**




- 7411 1-polig 1 El.
- 7412 2-polig 1 El.
- 7413 3-polig 2 El.
- 7414 4-polig 2 El.


**Umschalter, KS 0-1-0-2**



- 7411-2 1-polig 1 El.




- 7412-2 2-polig 2 El.




- 7413-2 3-polig 3 El.


**Wechselschalter, KS 1-2-1-2**



- 7411-3 1-polig 2 El.




- 7412-3 2-polig 2 El.




- 7413-3 3-polig 4 El.

**Serieschalter, KS 0-1-1+2-2**




- 7411-1 1-polig 2 El.

**Mehrfachumschalter, KS 0-1-2-3**




- 7411-5 1-polig 2 El.



- 7412-5 1-polig 4 El.


**Schwenktaster**

**Schliesser, KS 0-1 mit einseitigem Rückzug**




- 7411-16 1-polig 1 El.
- 7412-16 2-polig 1 El.

**Wechsel, KS 1-0-2 mit beidseitigem Rückzug**



- 7411-19 1-polig 1 El.


**Öffner-Schliesser, KS 0-1 mit beidseitigem Rückzug**



- 7411-20 1-polig 1 El.


**Drehschalter 10 A, (CG4) FLF**

**Ausschalter, KS 0-1-0-1**




- 7401 1-polig 1 El.
- 7402 2-polig 1 El.
- 7403 3-polig 2 El.

**Umschalter, KS 0-1-0-2**




- 7401-2 1-polig 1 El.



- 7402-2 2-polig 2 El.


**Schwenktaster**

**Schliesser, KS 0←1 mit einseitigem Rückzug**




- 7401-16 1-polig 1 El.
- 7402-16 2-polig 1 El.

**Wechsel, KS 1→0→2 mit beidseitigem Rückzug**




- 7401-19 1-polig 1 El.

**Mehrfachumschalter, KS 0-1-2-3**



- 7401-5 1-polig 2 El.

**Wechselschalter, KS 1-2-1-2**



- 7401-3 1-polig 2 El.